

Adapter2 PRO DIN rail -4G.IN4.R1

Az **Adapter2 PRO** segítségével olyan helyre is telepíthető riasztórendszer, ahol nincs vezetékes telefonvonal kiépítve, de igény van távfelügyeletre történő bejelzésre. Idősek, ápolásra szorulóknak egyszerű vész hívó eszköze, a csatlakoztatható telefonkészülékbeemelése által.

Részletek, telepítési információk - amennyiben hanghívásra használja az eszközt:

Az eszköz működéséhez mobilinternettel rendelkező 4G képes Nano (4FF) méretű SIM-kártya szükséges.

Fontos! A SIM-kártya képes legyen VoLTE hanghívásra. Meglévő SIM-kártya esetén érdeklődjön szolgáltatójánál!

Főbb jellemzők:

- 4G/2G adatátvitel
- VoLTE támogatás
- Telefonvonal-emulátor
- USB-C, IP programozhatóság
- TEX, TELLMon, SIA DC-09 protokoll támogatása
- 4 konfigurálható NO/NC bemenet
- 1 NO/NC/COM relés kimenet, esemény által vezérelhető
- Átjelzés egyidejűleg akár 4 távfelügyeleti vevőre
- 4 megadható felhasználói telefonszám SMS-értesítésre
- SMS-értesítés esemény hatására (akár partícióként és zónaként)
- E-mail-küldés
- Push-értesítés
- IP-kamera-támogatás
- Távoli firmware frissítés
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact ID eseménykód minden bemenethez és szervizeseményhez
- Részletes eseménynapló
- Transzparens soros port kezelése (RS232 és TTL)
- Beépített TTL-szintillesztő (nem kell külön szintillesztőt vásárolni TTL porttal rendelkező riasztóközpontoktávprogramozásához)
- Multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

A termék csomagolás 1db antennát tartalmaz!

Technikai adatok

Termékváltozat: 4G.IN4.R1

Átviteli csatorna: 4G / 2G / GSM

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12V DC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méreték (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 300 g

Kontaktusbemenetek: 4

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): Igen

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 1 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás interneten keresztül: Igen

Kimenetaktiválás GSM-hiba esetén: Igen

GSM-hanghívás: Igen

SMS-küldés: Igen

E-mail-küldés: Igen

Push-értesítés: Igen

IP-alapú átjelzés távfelügyeletre: Igen

DTMF-alapú átjelzés távfelügyeletre: Igen

SIA IP DC-09 protokoll: Igen

SIA DC-05 (DTMF) protokoll: Igen

TELLMon protokoll: Igen

TEX protokoll: Igen

Távfelügyeleti IP-címek: 4

Önálló jelzéseküldés távfelügyeletre: Igen

Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: 1

Felhasználói telefonszámok jelzéseküldéshez: 4

Programozás módja: USB-C / IP

Programozószoftver: Igen

Állítható belső Contact-ID eseménykódok: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 1000

Mobilalkalmazás: Igen

Önálló SMS-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Automatikus tárcsázás (segélyhívás): Igen

Contact-ID eseménykódok szűrése: Igen

Riasztóközpontok illesztése mobilhálózatra: Igen

Contact-ID eseménykódokból generált SMS küldése: Igen

Telefonvonal-emuláció: Igen

NTP-szerver-támogatás: Igen

IP-kamera-támogatás: Igen

Transzparens soros port támogatás: Igen