

ARU-100

JELISMÉTLŐ ABAX RENDSZER VEZETÉK NÉLKÜLI BERENDEZÉSEIHEZ

Az **ARU-100** az ellenőrző által kontrollált térségen kívül helyezett készülékek rádiós jelei ismétlése lehetővé teszi az **ABAX** rendszer működési területének a növekedését. Az **ARU-100** modul egy puffer tápegységgel, valamint egy beépített lítiumion-akkumulátorral is van ellátva, mely készülékek a modul megfelelő működését biztosítja még az alap áramellátás átmeneti szünetelése esetén is.

- maximálisan 46 készülékből érkező rádiós jel ismétlése
- szabotázs érzékelése
- tápfeszültség: 230 V AC
- beépített, tartalék áramellátásra való akkumulátor



MŰSZAKI ADATOK

A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 500 m
Lítium-ion akkumulátor	3,7 V / 1,8 Ah
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Maximális nedvesség	93±3%
Maximális áramfelvétel	55 mA
Tömeg	248 g
Tápfeszültség (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Áramfelvétel készenléti állapotban	7 mA
Ház méretei	126 x 158 x 32 mm
Nyomatott áramköri lemez méretei	87 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C

