

Gate Control BASE DIN rail 4G.IN4.R2

GSM-alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhoz

Mobiltelefonról hívással vezérelhető, külön távirányító nélkül. Nincs rádiós interferencia, véletlenül kinyílt kapu. 1000 felhasználó felvételének lehetősége, jogosultságokmegadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1200 esemény tárolása a felhasználó és a nyitás időpontjának azonosításával. Az eseménynapló távolról is letölthető (interneten keresztül), elektronikusan tárolható, nyomtatható. SMS-ben jelzi és naplózza, ha nyitva maradt a kapu vagy letakarták a fotocellát (opcionális). Nincs távolsági korlát!

Alkalmazási területek:

- elektromos kertkapuk
- garázkapuk
- sorompók
- parkolóházak
- lakóparkok
- egyéb vezérlések

A termék csomagolás 1db antennát tartalmaz!

Telepítési információk:

A rendszer kifejezetten elektromos kertkapuk, garázkapuk és sorompók vezérlésére lett tervezve. Vezérlőelektronikával ellátott kapuk, sorompók, pilonok, stb. kiegészítésére alkalmas.

Az eszköz működéséhez egy Nano (4FF) méretű SIM-kártya szükséges.

Fontos! A SIM-kártya képes legyen VoLTE hanghívásra. Meglévő SIM-kártya esetén érdeklődjön szolgáltatójánál!

Fő jellemzők:

- 4G/2G kommunikáció
- Relékimenetek vezérlése ingyenes hívással
- SMS-küldés 4 kontaktusbemenet megváltozásáról
- Programozható USB-C-n, interneten keresztül, vagy SMS-ben
- Nagyméretű eseménymemória
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

Gate Control BASE tulajdonságai:

- Elektromos kapu, sorompó nyitás- és zárásvezérlése hívószám-azonosítással, ingyenes GSM-hívással.
- A kapu működési rendellenességeinek jelzése SMS-ben:
 - fotocella-kitakarás
 - sorompóház-feltörés
 - sorompókar vagy kapu beragadás.
- A vezérlést (nyitás / zárás) csak jogosult, az eszköz által ismert hívószámok kezdeményezhetik, vagy korlátlanul bármilyen hívószám, a beállítástól függően.
- Választható vezérlési mód kaputípustól függően.

Előnyök a rádiós vezérléshez képest:

- Mobiltelefonról történő hívással vezérelhető, külön távirányító nélkül
- Nincs rádiós interferencia, véletlenül kinyílt kapu
- 1000 felhasználó felvételének lehetősége, jogosultságok megadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül)
- 1200 esemény tárolása a felhasználó és a nyitás időpontjának azonosításával
- Az eseménynapló távolról is letölthető (interneten keresztül), elektronikusan tárolható, nyomtatható
- Nincs távolsági korlát

Technikai adatok

Név: Gate Control BASE DIN rail 4G.IN4.R2

Termékváltozat: 4G.IN4.R2

Átviteli csatorna: 4G/VoLTE/2G/GSM

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12V DC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méretetek (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 280 g

Kontaktusbemenetek: 4

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): Igen

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 2 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás ingyenes GSM-hívással: Igen

GSM-hanghívás: Igen

SMS-küldés: Igen

Felhasználók maximális száma: 1 000

Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: 1

Felhasználói telefonszámok jelzéküldéshez: 4

Engedélyezhető vezérlés rejtett hívószámról: Igen

Programozás módja: USB-C / IP / SMS

Programozószoftver: Igen

Beépített belső óra: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 1200

Hívószám-azonosítás: Igen

Önálló SMS-küldés tetszőleges szöveggel: Igen