

# INT-CR

## ZÓNAVEZÉRLŐ MODUL

Modul feladata a zónák irányítása a proximity kártyák segítségével. Ennek köszönhetően a riasztó rendszer használatánál nem igény a jelszó megjegyzése – ez tökéletes megoldást jelent olyan rendszernél, amelyet gyermekek vagy idősek is használnak.

- zónafelügyelet ki- és bekapcsolása proxy kártyával vagy kulcstartóval
- 125 kHz-es passzív transzponderek támogatása
- 3 programozható zónavezérlési üzemmód
- 3 LED dióda a rendszerállapot jelzéséhez és a kommunikációhoz a felhasználóval kezeléskor
- hangjelzés
- együttműködés VERSA és INTEGRA központokkal (csatlakoztatás közvetlenül a kommunikációs buszra)



## MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Átlagos áramfelvétel (készületi üzemmód) (±10%)	65 mA
Ház méretei	127 x 35 x 21 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	140 g

