

Gate Control PRO 1000 DIN rail- 4G.IN4.R2

GSM alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhoz

A kapunyitó távirányítók programozása már a múlté. A Gate Control PRO mobilalkalmazássegítségével csupán egy koppintás a kapuvezérlő-kezelés. Az idő pénz. Kezelje kapuit ezentúl mobiltelefonjáról, legyen akár úton, tárgyaláson vagy bárhol máshol! Használja elektromos kapuk, garázkapuk, sorompók, forgalomkorlátozóoszlopok (pilon) vezérlésére interneten keresztül mobilalkalmazással. A Gate Control PRO termék használatával nincs többé távolsági korlát.

Alkalmazási területek:

- elektromos kertkapuk
- garázkapuk
- sorompók
- parkolóházak
- lakóparkok
- egyéb vezérlések

Elektromos kapuk, garázkapuk, sorompók vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással vagy GSM-hívással. Végálláskapcsolók alkalmazásával a kapu nyitott, illetve zárt állapota ellenőrizhető a mobilalkalmazásban, valamint SMS-ben vagy Push-üzenettel jelzi, ha nyitva marad a kapu, vagy nem záródik be. 1000 felhasználó felvételének lehetősége, jogosultságokmegadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1000 esemény tárolása a felhasználó és a vezérlés időpontjának azonosításával. Nincs távolsági korlát!

Telepítési információk:

A rendszer kifejezetten elektromos kertkapuk, garázkapuk és sorompók vezérlésére lett tervezve. Az eszköz csak olyan kapu vezérlésére alkalmas, amely elektromos motorral és motorvezérlő elektronikával van ellátva.

Az eszköz működéséhez mobilinternettel rendelkező Nano (4FF) méretű SIM-kártya szükséges.

Fontos! A SIM-kártya képes legyen VoLTE hanghívásra. Meglévő SIM-kártya esetén érdeklődjön szolgáltatójánál!

Fő jellemzők:

- 4G/2G kommunikáció
- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással, vagy GSM-hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 1000 felhasználós változat
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése a mobilalkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben, vagy hívással

- Kapucsengő átjelzése mobiltelefonra
- IP-kamera-támogatás, kép megjelenítése a mobilalkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható ütemezett vezérlések
- Eseménylista és riport küldése e-mailben
- Támogatott operációs rendszer: Windows 10
- DIN-sín kompatibilis

A **Gate Control PRO** eszköz új lehetőségeket kínál a harmadik fél által fejlesztett szoftverek számára. Mostantól egyszerűen és hatékonyan integrálhatja ezeket az eszközöket harmadik fél által fejlesztett szoftverhez az **API kapcsolatunk** segítségével.

A dokumentumot kérje ügyfélszolgálatunktól.

Technikai adatok

Termékváltozat: 4G.IN4.R2

Átviteli csatorna: 4G/VoLTE/2G/GSM

Frekvenciasáv: GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz, LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

Működési hőmérséklet: -20 °C - +70 °C

Tápfeszültség: 12-30V DC vagy 12-24V AC

Áramfelvétel (maximum): 500 mA @ 12V DC

Áramfelvétel (névleges): 130 mA @ 12V DC

Dobozolás: Műanyag

Sorkapocskivitel: Csatlakoztatható

Termék méretei: 88,4x119x23,1 mm

Méreték (csomagolva): 180x131x55 mm

Termék súlya: 200 g

Súly (csomagolva): 380 g

Kontaktusbemenetek: 4

Konfigurálható bemenetek (NO/NC): Igen

Bemenetiérzékenység-állítás: Igen

Relékimenetek: 2 (NO/NC/COM)

Kimenetaktiválás ingyenes GSM-hívással: Igen

GSM-hanghívás: Igen

SMS-küldés: Igen

E-mail-küldés: Igen

Push-értesítés: Igen

Felhasználók maximális száma: 1 000

Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására: 1

Felhasználói telefonszámok jelzéküldéshez: 4

Felhasználói telefonszámok kimenetvezérléshez: 1000 / Korlátlan

Engedélyezhető vezérlés rejtett hívószámról: Igen

Vezérlés hívószám-azonosítással: Igen

Programozás módja: USB-C / IP

Programozószoftver: Igen

Beépített belső óra: Igen

Biztonsági jelszó: Igen

Eseménynapló / tárolt események száma: Igen / 1000

Hívószám-azonosítás: Igen

Mobilalkalmazás: Igen

Önálló e-mail-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Önálló SMS-küldés tetszőleges szöveggel: Igen

Periodikus tesztjelentésküldés: Igen

IP-kamera-támogatás: Igen